

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 12,6 V
 I_f . . . 0,55 A
 U_a . . . +400 V=
 U_g . . . -25 V=
 I_a . . . 70 mA
 R_a . . . 26 k Ω

Grenzdaten:
Ratings: / Conditions maxima:

U_a . . . +500 V=
 I_g . . . 12 mA
 I_k . . . 100 mA
 N_a . . . 15 W
 U_{Ik} . . . 40 V

Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 12,6 V~
 U_a . . . +200 V=
 U_g . . . 0 & -2 V=

**In Stellung 13
 auf Steuerwirkung
 prüfen**

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

1280

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 54.

RS 248

RS 248 I

RS 248 II

Triode.

Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon 

