

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 12,6 V
 I_f . . . 0,07 A
 U_a max +450 V=
 U_{g2} max +200 V=
 I_a max . . . 60 mA
 S 5 mA/V
 D 2 %
 N_a max . . . 12 W
 N_{g2} max . . 2,5 W



Prüfdaten:
Test operation:
Vérification:

U_f . . . 12,6 V~
 U_a . . . +200 V=
 U_{g1} . . 0 & -2 V=
 U_{g2} . . +60 V=

Kathode ist mit Seitenstift zu verbinden.

In Stellung 13 auf Steuerwirkung prüfen

In position 13 is to prove the control grid.
 En position 13 vérifier l'action de commande de la grille.

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 54.

RS 389

Sende-Pentode / Transmitting pentode / Pentode d'émission.

Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon

