


Stabilisatoren: / Voltage stabilizing tubes / Tubes pour tension stabilisée

Type				Zündspannung Starting voltage Tension d'amorçage	Stabilisierte Spannung Operation voltage Limitas de la tension stabilisée	Querstrom Quiescent Courant de l'électrode stabilisatrice
AW 3 AW 2	VS 110 A VS 110 7475	NS 2 S 130 S 130 VS 70	100 E 1	125 V	100 V (90—105 V)	50—200 mA
			13201	140 V	100 V (90—110 V)	15—200 mA
			5459	150 V	110 V (98—120 V)	max 180 mA
			10 E/ 453	170 V	125 V (115—135 V)	10— 75 mA
			10 E/10914	170 V	125 V (115—135 V)	10— 75 mA
			10 E/11451	140 V	100 V (90—110 V)	1— 5 mA
		6354	150 B 2	180 V	150 V (146—154 V)	5— 15 mA
		0 E 3	85 A 1	125 V	85 V (83— 87 V)	1— 8 mA

Prüfung erfolgt nur in Stellung 12.

Ob in den anderen Stellungen das Signal „F“ angezeigt wird oder nicht ist ohne Belang f. die Prüfung.

Measurement is
only in Position 12
Mesure est seulement en
Position 12



Unbrauchbar
mauvais / Bad

G u t
Good / Bon

Patent-Röhrenmeßgerät Modell W 19
Max FUNKE, Adenau-Elfel 11. 55.

