

Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

U_f . . . 1,5 V=
 I_f . . . 1,05 A
 U_a . . . +180 V=
 U_g . . . -14,5 V=
 I_a 6,2 mA
 S 1,15 mA/V
 D 12 %
 g 8,3
 R_i 7,3 k Ω

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

U_f . . . 1,4 V~
 U_a . . . +150 V=
 U_g . . . 0 & -2 V=

**In Stellung 13
auf Steuerwirkung**

prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

526


Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2, 55.

26 326 2260
 126 426
 226 201 B

FP 58
 M 26

Triode.



Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon

