

Typ und Verwendung	Allgemeine Angaben	Kennwerte			Grenzwerte				
		Betriebswerte							
<b>Z 860 A*)</b> <b>Z 861 A*)</b> <b>Z 862 A*)</b>  Edelgasgefüllte Leistungsschalt- dioden mit kalter Kathode für Gleich- spannungsbetrieb, zur Verwendung in elektronischen Ge- räten zur Erzeu- gung von Hoch- spannungsimpulsen z. B. Weidezaun- geräte, Gaszünd- geräte.  *) Röhren befinden sich in Entwick- lung	Betriebslage: beliebig Masse: ca. 12 g Sockel: 9-12 TGL 0-41539 Fassung: 9-12 TGL 11 608 Hersteller: Lanco Bestell-Nr.: 0732.672		Z 860 A	Z 861 A	Z 862 A		Z 860 A	Z 861 A	Z 862 A
		$U_{za}$ $U_{Ba}$	250 15	450 15	650 V 15 V	$U_b$ $i_a$ $i_{a\text{ eff}}$ $W$ $f$	min. 300 min. 600 min. 900V max. 10 max. 0,5 max. 5 max. 5	A A $W_s$ Hz	
		$U_b$ $i_{k\text{ eff}}$	350 0,250	650 0,250	950 V A				