

Betriebsdaten:
Typical operation:
Exemple d'utilisation:

U_f . . . 6,3 V
 I_f 1 A
 U_a . max 350 V_{eff}
 I_a . . max 150 mA
Schutzwiderstand
min 240 Ω
Ladekondensator
max 50 μ F

Grenzdaten:
Ratings: / Conditions maxima:
 U_{fk} . max 500 V

Prüfdaten:
Test operation:
Verification:

U_f . . . 6,3 V \sim
 U_a . . . 60 V \sim

Röhre hat 2 Systeme.
Das 2. System ist in
Stellung 11 zu messen
2. System is measurable
in position 11
2. System est à essayer
en position 11

1016

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 2. 56.

EZ 81

Doppelweg-Gleichrichter / Full wave rectifier / Redresseur biplaque.

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t
Good / Bon

