

**Betriebsdaten:**

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

 $U_f \dots 50 \text{ V}$  $I_f \dots 0,1 \text{ A}$  $U_a \text{ max } 250 \text{ V}_{\text{eff.}}$  $I_a \text{ max } 140 \text{ mA}$ **Prüfdaten:**

Test operation:

Vérification:

 $U_f \dots 50 \text{ V} \sim$  $U_a \dots 60 \text{ V} \sim$ 

Patent-Röhrenprüfer Modell W19



MAX FUNKE, Adenau-Eifel 4. 55.

**UY 21**

Einweg-Gleichrichter / Half wave rectifier / Redresseur monoplaque.

Unbrauchbar  
mauvais / Bad

?

**G u t**  
Good / Bon**Grenzdaten:**

Ratings: / Conditions maxima:

 $R_a \text{ min } 175 \Omega$  $C \dots 60 \mu\text{F}$  $U_{fk} \dots 550 \text{ V}$ 