



Betriebsdaten:
 Typical operation:
 Exemple d'utilisation:

U_f 2 V=
 I_f 0.06 A
 U_a +135 V=
 U_g -3 V=
 I_a 0,8 mA
 S 0,575 mA V
 D 5 %
 g 20
 R_i 35 k Ω

Grenzdaten:
 Ratings: / Conditions maxima:

U_a +150 V=
 R_g 8 M Ω
 N_a W

Prüfdaten:

Test operation:

Verification:

U_f 2 V~
 U_a +60 V=
 U_g 0 & -2 V=

In Stellung 13
 auf Steuerwirkung

prüfen

In position 13 is to
 prove the control grid.
 En position 13 vérifier
 l'action de commande de la
 grille.

628

Patent-Röhrenprüfer Modell W 19

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 11. 54.

1 H 6
 1 H 6 G
 1 H 6 GT


Triode + Duodiode
 Karte 628 + Karte 629



Unbrauchbar
 mauvais / Bad

?

G u t
 Good / Bon



1 mA