

## C. Gasgefüllte Netzkolben.

Type	Einweg oder Doppel- weg	Gleichge- richteter Strom maximal	Heiz- strom	Heiz- span- nung	Anoden- Wechsel- spannung	Verwendungszweck
1700	D	30 mA	1,8 A	1,8 V	2×180 V	Netzeempfänger
1702	D	200 ..	3 ..	1,8 ..	2×185 ..	Kraftverstärker
1701	D	300 ..	2,8 ..	1,8 ..	2×340 ..	
1061	D	100 ..	2,8 ..	2,1 ..	2×1000 ..	
1062	D	150 ..	4,5 ..	2,1 ..	2×3500 ..	Zur Erzeugung der Anodenspannung für Kraftverstärker
1071	D	100 ..	2,8 ..	2,1 ..	2×500 ..	
1072	D	1 A	4,5 ..	2,1 ..	2×500 ..	
1074	D	1 ..	4,5 ..	2,1 ..	2×1000 ..	
1077	D	300 mA	4,5 ..	2,1 ..	2×3000 ..	