



Valvo Reflex

Heizspannung ...	=	2 Volt
Heizstrom	=	0,35 Amp.
Heizleistung	=	0,7 Watt
Durchgriff	=	24 %
Steilheit	=	0,5 mA/Volt
Innerer Widerstand	=	8500 Ohm
Güte (Barkhausen)	=	$2,1 \cdot 10^{-3}$ Watt/Volt ²