



5879

Pentode



Noval B9A



J_A - Bereich

J_A 1,8 mA

A
250 V

3

U_{III}

100 V

U_I

3 V

G_1

G_2

K

F

F

G_3

Meßspannungen

| | | | |
|-----------|-------|-----|----|
| Heizung | F | 6,3 | V |
| U_I | G_1 | 3 | -V |
| U_{II} | | | -V |
| U_{III} | G_2 | 100 | V |
| U_{IV} | | | V |
| A | | 250 | V |

Richtströme

| | | | |
|-----------|--|-----|------|
| J_A | | 1,8 | mA |
| J_{G_2} | | 0,4 | mA |
| S | | 1 | mA/V |

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte