



# EF 98

# Pentode



Miniatur B7G



J<sub>A</sub> - Bereich

A



12,6 V

J<sub>A</sub>

2

mA

3



U<sub>III</sub>

G<sub>2</sub>

U<sub>I</sub>

G<sub>1</sub>



6,3 V



K

G<sub>3</sub>

0,75 V



F



F



Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Meßspannungen

Heizung	F	6,3	V
U <sub>I</sub>	G <sub>1</sub>	0,75	-V
U <sub>II</sub>			-V
U <sub>III</sub>	G <sub>2</sub>	6,3	V
U <sub>IV</sub>			V
A		12,6	V

Richtströme

J <sub>A</sub>		2	mA
J <sub>G<sub>2</sub></sub>			mA
S		2	mA/V