

## Gleichstrommessung bis 25 mA

+



-



1. Gerät vom Netz abschalten, also Netzstecker des Röhrenprüfgerätes aus Steckdose herausziehen.
2. Prüfschalter in Stellung „Aus“ stehen lassen.
3. Meßbereich vom Messinstrument wählen durch Eindrücken **eines** Steckers in **eine** der 5 rechts unten liegenden Meßbereichbuchsen.
4. Meßobjekt an die beiden mit + und - bezeichneten Buchsen anschalten.
5. Meßergebnis ablesen.

Patent-Röhrenprüfer Modell W19

