


# QQC 0,4/15 DOPPELTETRODE

5895



Octal B8G

$J_A$  - Bereich

Zur Überprüfung der einzelnen Systeme Steckerstift A1 oder A11 kurzzeitig ziehen

60

$U_{II}$

A 250V

$G_{1II}$

$U_{III}$

$G_2$

$J_A$  **40** mA

$G_{1I}$

Meßspannungen

Heizung	F	<b>6,3</b>	V
$U_I$	$G_{1I}$	<b>13</b>	-V
$U_{II}$	$G_{1II}$	<b>13</b>	-V
$U_{III}$	$G_2$	<b>200</b>	V
$U_{IV}$			V
A		<b>250</b>	V

$U_I$

13V

F

F

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Richtströme

$J_A$	<b>2 x 20</b>	mA
$J_{G_2}$		mA
S	<b>2</b>	mA/V