

Type u. Anwendg.	Heizung	Spannungen Widerstände	Ströme (mA)	Kenndaten	Grenzdaten	Sockel
A 411 (Triode) für NF- Verstärker	$V_f = 4 \text{ V}$ $I_f = 0,1 \text{ A}$ direkt	Statische Daten: $V_a = 200 \text{ V}$ $V_g = -3 \text{ V}$	$I_a = 6$	$S = 2,5 \text{ mA/V}$ $\mu = 23$ $R_i = 9 \text{ k}\Omega$	$W_a = 1,2 \text{ W}$ $R_g = 1 \text{ M}\Omega$	