



PC 96 Triode



Miniator B7G



J_A - Bereich

A
200 V

30

J_A 11,5 mA

U_I

G_I

G_I



K

K



1 V



F



F



Heizung 3,1 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte

Meßspannungen

| | | | |
|-----------|-------|-----|----|
| Heizung | F | 3,1 | V |
| U_I | G_I | 1 | -V |
| U_{II} | | | -V |
| U_{III} | | | V |
| U_{IV} | | | V |
| A | | 200 | V |

Richtströme

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| J_A | | 11,5 | mA |
| J_{G_I} | | | mA |
| S | | | mA/V |